



## 灵捷电子公司对码软件操作使用方法:

第1步, 先双击打开灵捷电子公司提供的对码软件图标:

变成下图标:



再次双击打开此图标:



软件变成这样图示:



第2步, 依上图1软件界面中, 可以用非本公司的好鼠标操作, 点击左键一次软件中红色箭头鼠标模样中点此时软件变成如图2

如上图2所示, 软件会变大一点, 再次点击“开始自动”红色箭头位置一次, 变成图3所示, 显示“無连接”状态, 表示软件打开设置完成, 可以进入下一步, 操作对码套装(鼠标和键盘)分别进行配对。如下:

第3步, 先配对鼠标的动作: 先插入接收器到电脑USB端口中, 软件会自动检测到接收器, 会显示“对码中”蓝色的字样, 此时, 对码有2种方法:

- ① 在插入接收器中, 软件显示蓝色的“对码中”字样(图4), 鼠标靠近接收器距离约10~30cm范围, 瞬间按正确的方向装上鼠标的电池, 即可显示对码“成功”字样绿色(图5), 表明鼠标对码OK, 可以操作使用了;
- ② 鼠标按正确的方向装上电池后, 红灯发亮, 3~5秒左右鼠标底部的红灯会自动熄灭, 此时, 要同时按住鼠标的“左键+滚轮中间按键+右键”5秒左右, 鼠标底部红灯会发亮, 即可对码, 软件界面会显示“成功”字样绿色(图5), 表明鼠标对码OK, 可以操作使用了。

键盘对码也有2种方法:(前提是将配对好的鼠标, 先不要装电池, 取出接收器, 再去配对好键盘后, 即可套装使用。)

- ① 在插入接收器中, 软件显示蓝色的“对码中”字样(图4), 键盘靠近接收器距离约10~30cm范围, 瞬间按正确的方向装上键盘的电池, 即可显示对码“成功”字样绿色(图5), 表明键盘对码OK, 可以操作使用了;
- ② 键盘按正确的方向装上电池后, 此时, 要同时按住键盘的“Esc”键和左边的“Shift键”5秒左右, 即可对码, 软件界面会显示“成功”字样绿色(图5), 表明键盘对码OK。



温馨提示:

(1个接收器, 可以共用分别配对鼠标和键盘同时使用。)